

Ime izdelka	AC polnilna postaja za električna vozila
Model	E-BOR F-IM-EC-A03002
Proizvajalec / blagovna znamka	E-BOR
Tip izdelka	AC polnilna postaja
Namen uporabe	Domača in poslovna uporaba
Različice izdelka	F-IM-EC-A03002-007 (7,4 kW), F-IM-EC-A03002-011 (11 kW), F-IM-EC-A03002-022 (22 kW)
Slika izdelka	
Datum dokumenta	2.12.2025
Tip polnilnice	AC
Napajanje	1P+N+PE (enofazno – 7,4 kW), 3P+N+PE (trifazno – 11 / 22 kW)
Število faz	01-Mar
Nazivna vhodna napetost	AC 230 V / AC 400 V
Nazivni tok	32 A (7,4 kW), 16 A (11 kW), 32 A (22 kW)
Frekvenca	50 / 60 Hz
Nazivna izhodna moč	7,4 kW / 11 kW / 22 kW
Tip priključka za vozilo	tip 2
Tip priključka na omrežje	Direktni prikllop (fiksna napeljava)
Tip kabla	3×6 + 1×0,5 mm ² (7,4 kW), 3×6 + 1×0,5 mm ² (7,4 kW), 5×6 + 1×0,5 mm ² (22 kW)
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve kabla	fiksni kabel
Načini polnjenja	Plug & Play / RFID / mobilna aplikacija (izbirno)
Avtentikacija	RFID
Upravljanje	mobilna aplikacija
Mobilna aplikacija	da (Android / iOS)

Podprti protokoli	OCPP 1.6J
WiFi	da, 2,4 GHz
Bluetooth	da (Bluetooth Low Energy)
RFID	da, 13,56 MHz
Zaščita pred previsokim tokom	da
Zaščita pred uhajanjem toka	da
Prenapetostna zaščita	da (4 kV @ 2500 A)
Podnapetostna zaščita	da
Zaščita pred pregrevanjem	da
Ozemljitvena zaščita	da
Zaznavanje napak	zaznavanje zvarjenega releja, zaznavanje napake CP
Stopnja zaščite (IP)	IP65 (krmilna enota)
Obratovalna temperatura	-30 °C do +50 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C do +85 °C
Delovna vlažnost	5 % – 95 %
Največja nadmorska višina	< 2000 m
Notranja / zunanja uporaba	notranja in zunanja uporaba
Dimenzije naprave	380 × 260 × 240 mm (1 kos)
Teža (neto)	4,1 kg (7,4 kW), 4,2 kg (11 kW), 6,7 kg (22 kW)
Teža (bruto)	5,1 kg / 5,2 kg / 7,7 kg
Tip montaže	stenska / stebrična (izbirno)
Montažni komplet	da
Zahteve za inštalacijo	ločena varovalka (MCB), zaščita RCD, pravilno ozemljenje, montažo izvede usposobljen električar
CE	da
Polnilna postaja	✓
Polnilni kabel	✓
RFID kartice	✓ (2 kosa)
Montažni komplet	✓
Navodila za uporabo	✓
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo glede na izbrano konfiguracijo izdelka. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.	