

Ime izdelka	Prenosna polnilnica za električna vozila
Model	E-BOR Q10
Proizvajalec / blagovna znamka	E-BOR
Tip izdelka	Prenosna AC polnilnica
Namen uporabe	Notranja in zunanja uporaba (zasebne garaže, javna in poslovna parkirišča)
Različice izdelka	Enofazne in trifazne izvedbe, 3,5 kW / 7 kW / 9,6 kW / 11 kW / 22 kW (glede na konfiguracijo)
Slika izdelka	
Datum dokumenta	2.12.2025
Tip polnilnice	AC
Napajanje	1-fazno ali 3-fazno
Število faz	1, 3
Nazivna vhodna napetost	AC 220–240 V / AC 400 V
Nazivni tok	nastavljiv (6–40 A, odvisno od izvedbe)
Frekvenca	50 / 60 Hz
Nazivna izhodna moč	do 22 kW
Tip priključka za vozilo	Tip 2, Tip 1 (odvisno od različice), GB/T (odvisno od različice)
Tip priključka na omrežje	izmenljivi vtiči (različni standardi držav)
Tip kabla	fiksni polnilni kabel
Dolžina kabla	7,62 m (25 ft)
Način pritrditve kabla	fiksni kabel z nosilcem (stenski nosilec)
Načini polnjenja	Plug & Charge / časovno polnjenje
Avtentikacija	/
Upravljanje	mobilna aplikacija / gumbi na napravi
Mobilna aplikacija	Tuya Smart / Smart Life

Dinamično upravljanje moči	ročna nastavitev polnilnega toka
WiFi	opsijsko (2,4 GHz)
Bluetooth	opsijsko
Zaščita pred previsokim tokom	da
Zaščita pred uhajanjem toka	Tip 2: AC + DC 6 mA, Tip 1: CCID20
Prenapetostna zaščita	da
Podnapetostna zaščita	da
Zaščita pred pregrevanjem	da (senzor temperature v vtiču)
Zaščita pred kratkim stikom	da
Ozemljitvena zaščita	da
Protipožarna zaščita	navedena kot zaščita pred vnetljivostjo
Zaznavanje napak	da (shranjevanje napak, LED signalizacija)
Stopnja zaščite (IP)	IP66
Odpornost na udarce	IK10
Obratovalna temperatura	-30 °C do +50 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C do +80 °C
Delovna vlažnost	5 % – 95 % (brez kondenzacije)
Največja nadmorska višina	< 2000 m
Notranja / zunanja uporaba	notranja in zunanja uporaba
Teža	cca 7,8 kg
Tip montaže	prenosna / stenska (z nosilcem)
Montažni komplet	da (stenski nosilec, vijaki, gumijasti vložki)
Zahteve za inštalacijo	ločen tokokrog, obvezno ozemljenje, montažo izvaja strokovno usposobljena oseba
CE	da
Polnilna postaja	✓
Polnilni kabel	✓
RFID kartice	ne
Montažni komplet	✓
Navodila za uporabo	✓
Certifikat o skladnosti	✓
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo glede na izbrano konfiguracijo izdelka. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.	